BOSCH

GAL 18V-160 C
18V鋰電高速充電器

***充電9分鐘即可上工**

博世官網 博世LINE 博世FB

*Power Boost高速充電模式下ProCORE4.0 Ah充滿50%電力

GAL 18V-160 C

無以倫比的速度、18V充電器系列的頂級產品、具有藍牙連接功能

商品特色

01 極快
16安培的充電電流，可以在不到35分鐘的時間內將ProCORE18V 8.0Ah電池充電至80%

02 聰明智能
通過GCY 42藍牙模塊啟動智能手機連接，可獲得有關電池運行狀況的詳細資訊、並可輕鬆的更改充電模式
(模塊需另購)

03 兼容
靈活的動力系統、100%兼容所有博世 14.4V / 18V鋰電電池

風扇冷卻系統
Active Air Cooling
2個內置風扇、
實現完美熱量管理
並可實現儘早開始充電

靈活動力系統
兼容所有博世
14.4 / 18 V鋰電電池

錯誤指示燈
提示溫度 / 電池故障

充電加速鈕
Power Boost
將充電模式從標準模式改爲高速模式

最快的充電器
最大 16A 充電電流

藍牙預留孔
通過智能連結手機，可掌握電池與充電模式

*可另購GCY 42藍牙模塊

最新設計
適合新的充電器系列

充電指示燈
5 個 LED 指示燈
充電狀態的顯示更精確

規格	單位	GAL 18V-160 C
充電電流	A	16
充電電壓	V	14.4-18
重量	g	950
尺寸	mm	130x195x83

In min

	GBA 18V 4.0Ah	GBA 18V 6.0Ah	GBA 18V ProCORE 4.0Ah	GBA 18V ProCORE 8.0Ah	GBA 18V ProCORE 12Ah
GAL 18V-160 C 50% / 80% / 100%	10 / 16 / 25	15 / 24 / 48	– / 32 / 51	– / 32 / 51	22 / 36 / 55
*Power Boost模式			Boost *9 / 21 / –	Boost *15 / 26 / –	

Toolbox App 介面

❶充電方式選擇
- 選擇所需的充電模式
- 充電當下的訊息
  1.剩餘充電時間(僅適用於EneRacer和ProCORE18V鋰電電池)
  2.充電狀態
  3.診斷訊息：警示燈詳盡訊息（紅色LED）
  例如. 電池損壞 / 溫度超出標準範圍

❷電池健康狀態
3 個類別（健康 / 良好 / 一般）

❸充電設定
- 設定通知發送時機
- 設定蜂鳴聲

1 充電方式選擇
1)貯藏模式
充電最高達 50%、可長期保存以延長電池壽命
2)最長使用壽命模式
以較低電壓和電流充電，使得最大化/延長電池壽命（電池僅可以充電至大約 80%，可使電池壽命延長約50%）
3)標準模式
充電至80%後會減慢充電速度，以避免損壞電池
–目前此模式用於所有充電器
4)加速器模式
在最短的時間內，以最大充電電流進行充電至50%
–通過 Toolbox APP發送“電池準備就緒”訊息
–最快的電池充電方式

2 電池健康狀態
對於用戶（尤其是重度使用之用戶），可即時掌握電池當下的狀況。他們甚至可以在電池壽命即將結束之前得到預告，以便用戶可以相應地安排購買新電池

3 充電設定
- 當電池充電至 50%、80%、100%時發送通知
- 設定蜂鳴聲

試試看
在Apple App Store 或 Google Play Store搜尋「Bosch Toolbox」免費下載
www.bosch-pt.com.tw

內容說明、規格以實際產品為主，本公司保留所有內容更動的權利，內容更改恕不另行通知

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

適用18V與14.4V全系列鋰電池

18V POWER SYSTEM

BATTERIES **CHARGERS**

GBA 18V 2.0Ah	GBA 18V 4.0Ah	GBA 18V 5.0Ah	GBA 18V 6.0Ah	ProCORE 18V 4.0 Ah	ProCORE 18V 8.0 Ah	ProCORE 18V 12.0 Ah	GAL 1880 CV	GAL 18V-160 C